

Terminalserie PZE-M

Mit innovativer Prozessor- und Speicherarchitektur, verschiedenen Anschlussoptionen (USB od. LAN od. WLAN) und modernen Gehäusen präsentieren sich die Terminals der Marke ZMECard.

Zielgruppen für das Terminal PZE-M:

Kleine bis mittelständige Unternehmen, Verwaltungen, Büros, Praxen und Kanzleien, die eine schnelle und kostengünstige Zeiterfassung benötigen.



Abb.: Terminal PZE-M LAN

Terminalserie PZE-M (technische Details):

Transponderleser (RFID), d. h. berührungsloses und verschleißfreies Buchen mittels Vorhalten einer Karte oder eines Schlüsselanhängers.

Optimierte Tastatur für Personalzeiterfassung. Tasten für Kommen, Gehen, Pause-Anfang, Pause-Ende, Fehlgrund, Information, Türöffnung (nur in Verbindung mit optionaler Relaisbox).

Vierzeiliges beleuchtetes Display mit 20 Zeichen pro Zeile für die Anzeige von Wochentag, Datum, Uhrzeit, eingestellte Buchungsart, und freier Buchungsspeicher. Beim Buchen erfolgt eine akustische und optische Buchungsbetätigung. Es wird der Name des Mitarbeiters angezeigt und wahlweise auch Arbeitszeit-Saldo, Fehlzeiten und Resturlaub.

Flash-Buchungs-Speicher für ca. 26.000 Buchungen (in Abhängigkeit der gewählten Terminalfunktion), d. h. sichere Daten auch bei Netzausfall und / oder defektem Notakku.

Interner Standard-Akku für ca. 1 bis 2 Stunden Notbetrieb und Uhrzeitpuffer.



Netzanschluss über Steckernetzteil 100 - 240 V bei 50 - 60 Hz.

Automatische Sommer- bzw. Winterzeitumstellung.

Anschlussoptionen: wahlweise USB oder LAN oder WLAN

Anschluss für optionale externe Relaisbox mit 4 Relais und Anschluss für max. 4 zusätzliche externe Leser zur Türöffnung.

Montageart: Wand-Montage

Größe in mm: B / H / T 150 / 200 / 71

Farben: grauweiß (RAL9002) od. schwarz (RAL9005)



Abb.: optionale Relaisbox

Dunkelberg 
SYSTEMHAUS

Sägewerkstr. 9
75181 Pforzheim
www.dunkelberg.de

Tel: 07231 9431-0 Fax: 07231 9431-22

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

www.zmecard.de